

MUNAKEETJA ESPERANZA KASUTUSJUHEND

Hea klient! Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti jääte tootega rahule.

Ohutust puudutavad juhised

- Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke alles koos garantiitalongi ja ostudokumentidega ning kui võimalik, ka koos originaalpakendiga.
- Andes seadme edasi teistele inimestele, andke kaasa ka kasutusjuhend.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises. Seade pole ette nähtud kasutamiseks ärieesmärgil.
- Ärge kasutage seadet õues.
- Hoidke seadet soojusallikate lähedusest, otseste päikesekiirte, niiskuse, märjakssaamise ja teravate esemete eest.
- Seadet ei või puutuda märgade kätega. Kui seade saab märjaks või niiskeks, eemaldage see koheselt vooluvõrgust.
- Kui seadet ei kasutata või kui hakkate seda puhastama, eemaldage seade vooluvõrgust (tõmmates pistikust, mitte juhtmest). Eemaldage seadmest lisavarustus.
- Ärge jätke seadet töötama ilma järelvalveta. Toast lahkudes lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.
- Seadet ja voolujuhet tuleb kahjustuste suhtes korrapäraselt kontrollida. Vigase voolujuhtme ja pistikuga seadet kasutada ei tohi.
- Kasutage koos seadmega vaid selle originaalvaruosi.
- Laste ohutuse huvides ärge jätke nende käeulatusse pakendi osi. Kilekotte ei või väikelaste kätte jätta.
- Pöörake tähelepanu järgnevale seadmespetsiifilisele ohutusjuhendile.

Seadmespetsiifilised ohutusjuhised.

- **Põletusoh!** Seadme väliskülje temperatuur võib seadme töötamisel ja töötamise järel olla väga kõrge. Seadme kaant ja munahoidikut käsitsedes kasutage ainult käepidemeid.
- Seadme kaane avamisel tuleb sellest kuuma auru. **Esineb kõrvetadasaamise oht!**
- Käsitsedes mõõtetopsikut, pidage meeles, et selle all asub munakoore augustamiseks ette nähtud teravik. **Vigastuse oht!**
- Kindlustage, et seadme voolujuhe ei puutuks kokku mistahes kuumade pindadega.
- Ärge käivitage seadet ilma veeta.
- Täitke seade ainult külma veega.
- Ärge laske seadme kuumutusplaati kokkupuutesse katlakivieemaldusainetega.
- Asetage seade töötama ainult tasasele tööpinnale.
- Seadet ei tohi kasutamise ajal ühest kohast teise liigutada ega puudutada.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on puudulikud - kui neid isikuid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui nad on alla 8 aasta vanused ja kui neid selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.
- Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ärge püüdke seadet ise parandada. Võtke ühendust remonditöökojaga.

- Laske seadme toitekaabli vigastuse korral vahetada kaabel tootja hoolduses või volitatud remonditöökojas sama tüüpi kaabli vastu.
- Seadet võib kasutada ainult siseruumides, kuivas keskkonnas.

Esmane kasutuselevõtt.

Võtke kõik osad pakendist välja. Säilitage pakend, garantiikaart ja ostudokument garantiiajaks. Enne esmakordset kasutamist puhastage seade, nagu puhastamist käsitlevas alajaotuses on kirjeldatud. Kaitsmaks kasutajat, on mõõtetopsi põhjale asetatud silikoonist kate. Vältimaks kellegi vigastamist, soovime topsiku põhi pärast kasutamist uuesti selle kattega katta.

Elektriühendus

Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrk vastaks seadme nimiaandmeplaadil osutatud vooluvõrgu andmetele.

Seadmega töötamine.

Asetage seade horisontaalselt lamedale kuivale aluspinnale. Aluspind peaks olema kuumuskindel ja mitte libe. Täitke keeduanum munade arvule vastava märgistuseni täidetud mõõtetopsiku abil veega. Kuna keetmine sõltub mitmetest teguritest, on soovitatav suuremõõtmeliste munade (L ja XL suurused) või väga külmas hoitud munade korral kasutada rohkem vett. Kui tulemuseks on liiga kõvakskeedetud munad, kallake veidi vähem vett, kui keedunõus ette nähtud ja vastupidi, rohkem vett siis, kui munad saavad liiga pehmed. Märgistused mõõtetopsis on järgneva tähendusega:

soft / weich / mollet - pehmekskeedetud munade saamiseks. Üksikud kriipsud sõnadest ülalpool tähistavad munade hulka (1-6).

medium / mittel - vahepealse kõvadusega munade saamiseks. Üksikud kriipsud sõnadest ülalpool tähistavad munade hulka (1-6).

hard / hart / dur - kõvakskeedetud munade saamiseks. Üksikud kriipsud sõnadest ülalpool tähistavad munade hulka (1-6).

Asetage paika munahoidik. Torgake munakoor muna alumisest otsast läbi, vältimaks koore pragunemist. Selleks kasutage mõõtetopsi all olevat teravikku. Vajutage muna õrnalt vastu teravikku, kuni koor on läbistatud. Jagage munad ühtlaselt munahoidikule. Katke kaanega. Ühendage seade vooluvõrgu maandatud ja kaitstud kontakti. Lülitage seade sisse vastavast nupust. Märgutuli süttib põlema. Munad on valmis, kui kostab helisignaali. Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Võtke kaanest kinni ainult käepidemest ja tõstke kõrvale. Kaant avades kallutage seda nii, et aurul oleks võimalik eralduda käepidemest kaugemal, külgedelt. Võtke munahoidik keedunõust välja ja loputage munad külma vee all, et nende küpsemine ei jätkuks. Laske seadmel enne ära panemist maha jahtuda.

Puhastamine ja säilitamine.

Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Alles jahtumise järel võite seadet puhastada.

Põletusoh! Ärge kunagi kastke seadet vette. Ärge puhastage seadet karedate küürimisvahenditega ega abrasiivsete või happeliste ainetega. Ärge kasutage puhastamiseks metallharju. Seadmesse jäänud vesi kuivatage lapiga. Nii saab eemaldada ka katlakivi. Puhastage seadme pind niiske lapiga ja ilma puhastusaineid kasutamata. Munahoidikut ja kaant võib pesta nõudepesuvahendiga.

Katlakivi eemaldamine.

Katlakivi teke sõltub veekaredusest ja seadme kasutamissagedusest. Kui seade lülitub välja enne vee keemaminekut, on tõenäoliselt tegu liigse katlakiviga seadmes. Ärge kasutage seadmes äädikat, vaid

tavalist sidrunhappe baasil tehtud katlakivieemaldusvahendit. Järgige katlakivieemaldusvahendi tootja poolt antud juhiseid.

Tehniline teave

Mudel EKE001

Toide: 230 V~, 50 Hz

Voolutarve: 350 W

Kaitseklass: I

Netokaal: 0.53 kg

Tootja jätab endale õiguse seadme muudatusteks väljaarendamise eesmärgil ilma vastavasisulise etteteatamiseta.

Seadet on testitud vastavalt CE –märgistuse juhenditele, nagu elektromagnetiline ühilduvus ja madalpingedirektiivid ning on ehitatud kooskõlas uusimate ohutusnõuetega.

Seadme käitlemine



Käituge keskkonnakaitslikult. Ärge visake vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid olmeprügi hulka. Toimetage mistahes elektriseade, mida te enam ei kasuta, vastavatesse kogumispunktidesse jäätmekäitlusettevõtteis. See aitab ära hoida võimalikku valet käitlemisest tulenevat keskkonnakahju ja halba mõju inimtervisele. Õige käitlemisega panustate materjalide taaskasutusse ja muudesse elektri- ja elektroonikaseadmete uuesti kasutamise võimalustesse. Infot seadmete käitlusele andmise kohta saate kohalikelt omavalitsustelt.